文書				User	殿
大区分		小区分		Pages	1/3
整理番号 名称	取扱説明書　　高圧電源ユニット			Object equipment	――――――

装 置 名 称 ／ 装 置 番 号

高圧抵抗ボックス
ERB-001 型

エレメント有限会社

〒２５２－０３３１
神奈川県相模原市南区大野台5-13-3
ＴＥＬ０４２－７８６－５０６３
ＦＡＸ０４２－７８６－５０６５

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の際にはお客様の安全の為、必ず取扱説明書をご参照の上、
下記の注意事項を遵守願います。

１、本製品は、一般的な電子機器用設備を意図しております。本製品
の破損が人体や設備に影響を与える恐れのある医療機器、運搬機器
などへの用途、或いは振動のかかる環境では使用しないで下さい。
一般電子機器以外にご使用される場合は弊社にご相談下さい。

２、本製品には過電流、短絡保護回路が搭載されておりますが、長時間の過電流
短絡状態は、故障の原因になりますので避けてご使用ください。

３、本製品を規格外の電気的条件、環境条件でのご使用はしないで下さい。
過大入力電圧や高温度下では故障する場合がございます。

４、本製品は塵埃の多い場所や腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。

５、本製品は高電圧を発生いたします。直接高圧出力部に触れないで下さい。
触れると感電、怪我、死亡の恐れがございます。

６、本製品に触れる場合には入力電源を遮断後、十分な時間放置し
内部に蓄積された高電圧が放電したことを確認し触れてください。

７、本製品は、粉塵、塵埃を吸引します。ご使用の際は十分な沿面距離
絶縁距離、配線処理等を配慮しご使用ください。

８、ご使用中に故障や異常が発生した場合は、すぐに入力を遮断し動作を
中止し弊社へお問い合わせ願います。

９、本製品は機器組込、設備、研究用に設計・製造された電源です。
高電圧を発生致しますので警告ラベルを必ず貼付願います。

１０、本製品は高電圧を発生致しますので、第３種以上のアースを
必ず確保し最短でなるべく太い線にてアース配線願います。
配線等でお困りの際は弊社へお問い合わせ下さい。

＜特色＞

本製品は静電塗布用高圧パルス電源２台を用いて正負パルス
出力する為の製品です。
１台の高圧パルス電源を正極マスターモードに設定し、
１台の高圧パルス電源を負極スレーブモードに設定し
正極出力を本製品＋ＩＮへ負極出力を－ＩＮへ接続し
ＯＵＴよりエレクトロスピングニードルへ接続願います。

＜仕様＞

最大定格電圧　：　**ＤＣ２０ｋＶ**

高圧抵抗　：　**２００MΩ　２本**

入出力部　：　**耐圧ＤＣ３５ｋＶ高圧コネクター　３個**
１：１コネクター１ｍ　２本

外形寸法　：　Ｗ２００×Ｈ１００×Ｄ１６０mm程度

重量　：約１ｋｇ

＜操作方法＞

１、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ端子**Ｅ**を３種以上のアースに接続します。
２、 高圧出力線を正負選択し負荷に確実に接続します。
負荷からの帰還線も堅固に接続します。
３、マスター電源、スレーブ電源の取扱説明書をよくお読み
いただき、タイマーの時間を設定願います。

出荷時　ＴＩＭＥＲ１　９９９９ＳＥＣ
ＴＩＭＥＲ２　１ＳＥＣＯＮ　１ＳＥＣＯＦＦ
ＴＩＭＥＲ３　１ＳＥＣ

ＴＩＭＥＲ２、３は上記を基準に倍数で設定願います。